


SÉRIE BM1000

BM1000P



| | |
|------------------|----------------------|
| PESO | 1,5 kg |
| DIMENSÕES | 23 X 18 X 22 cm |
| VOLUME EMBALAGEM | 0,009 m ³ |

GRUPO

GRUPO
 JOSÉ PIMENTA MARQUES

www.grupojpm.pt

SÉRIE BM1000

BM1000P

CARACTERÍSTICAS

- Para funcionar em parede ou sobre mesa.
- Proteção IP 54.
- Visualizador de peso LCD com 6 dígitos de 25 mm de altura com retroiluminação.
- Teclado multifunções de 7 teclas: ON/OFF, BRUTO/NETO, ZERO, TARA, PRINT e TOTAL.
- Destareamento automático e acumulativo.
- Fixação da tara e função Conta-peças.
- 2 portas de comunicação RS 232.
- Possibilidade de ligar a ou funcionar como repetidor de peso.
- Vários tickets pré configurados.
- Alimentação 115 V ou 230 V AC.

Versão Relés (I/O)

- 4 Saídas relés em estado sólido.
 - Capacidade de comutação até 230V AC/DC e até 100mA;
 - Pode ser configurado em modo OFF, NO, NC ou Pulso temporizado;
 - Ação despoletada por níveis de peso.
- 4 Entradas opticamente isoladas.
 - Admite níveis de entrada até 30V DC.
- Laço de corrente 4-20mA.
 - Níveis Min. e Max. em peso definidos livremente na configuração;
 - Ajuste fino Min. e Max. também definível na configuração.

MODELO

REFERÊNCIA

BM1000P

20433440200J

BM1000P BAT

20433440300J

BM1000P AC

20433440000J

BM1000P AC BAT

20433440100J

BM1000P AC RELÉS

20433440012J

OPÇÕES

REFERÊNCIA

Ethernet + Wifi

20756020000A

LED Níveis RGB



20709210000A

Sirene Aviso Sonoro



20765010000A

Suporte de parede giratório



20716240000B

Consulte a tabela de preços



www.balancasmарques.pt
facebook.com/balancasmарques

SEDE

Edifício Balanças Marques
Parque Industrial de Celeirós, 2ª Fase
Apart. 2376
4701-905 Braga - PORTUGAL

CENTRO APOIO SUL

Rua Actriz Adelina Fernandes 15A Dto.
2795-005 Linda-a-Velha
Lisboa - PORTUGAL

T +351 253 309 830
F +351 253 672 882
email bm@balancasmарques.pt